


ROZVADĚČ RMS1 - 1.PP

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

ZMĚNA 01-04-2020




POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ OCEP-Z STÁVAJÍCÍ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP:-OCEP-Z
ROZMĚR: 600 X 900 X 200mm
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 22,60 \text{ kW}$
SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 18,0 \text{ kW}$
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE			
Objednatel:							
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary						
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	St.Ú:	K.Vary	Formát	
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY			Datum		04 / 2020	
	2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE			Čís.zakázky		14 / 15	
Objekt:				Proj.stupeň:			PROJEKT.DOKUM.
Dílčí část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Měřítko:		Číslo výkresu:	
Obsah:	ROZVADĚČ RMS1					D.1.4.4 / 13	

ROZVADĚČ RMS1 - 1.PP

ZMĚNA 01-04-2020



REZ.HDO
CYKY-J 5 x 1,5

CYKY-J 4 x 16
PŘÍVOD Z RH

RH

22,6

H07V-U 16 ZŽL
HOP

H07V-U 6 ZŽL
DOPLN. PŮSPOJ. SŮC. ŽÁŘ.

CYKY-J 3 x 1,5
SV. CHODBA

CYKY-O 3 x 1,5
TLAČ.OVLÁDCHODBA

1,0

CYKY-J 3 x 1,5
SV. ANGL.DVOREK

0,5

CYKY-J 3 x 1,5
SV. SCHODIŠTĚ1

0,5

CYKY-J 3 x 1,5
SV. SCHODIŠTĚ2

0,5

CYKY-J 3 x 1,5
SV. SKLEP

1,1

CYKY-J 3 x 1,5
SV. SKLEP

0,5

CYKY-J 3 x 1,5
SV. VÝM ST.

0,5

R

ZAŘÍZ.

Pi(kW)

Č.OBV.

1.1

2.1

2

3.1

3.2

4

5

6

7

Č.OBV.

